NEOSTART 420

Арт. 025295



12 - 24 V

Пуско-зарядное устройство позволяющее использовать даже сильно разряженные аккумуляторы

ФУНКЦИЯ ЗАРЯДА

Neostart 420 заряжает свинцовые батареи на жидком электролите от **20Ач до 1000Ач** на 12 и 24В. Это аппарат традиционного типа, необходимо наблюдение за уровнем заряда.

ФУНКЦИЯ ЗАПУСКА

Le Neostart 420 заводит автомобиля со свинцовыми батареями на жидком электролите от 35Ач до 160Ач на 12 и 24В.

Презарядка батареи может быть необходима для передачи нужной для запуска энергии.

- Отделение для зажимов и кабелей
- Колеса и ручки для облегчения переноса
- Кабели Ø 10 мм² ССА, (длинной 2м для красного и 1.8м для черного)
- Предохранитель на передней панели
- Большой амперметр

Р max зарядки = 1600Вт P max запуска = 10 кВт





ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



C € - **EN** 60335-2-29

| 50/60hz | l ₁ | M | | MIN. Ah | Reg | EFFICACE / RMS | MOYEN / AVERAGE | POS. MANUAL | A 1V/C | ART A 0V/C | Fuse | IP | cm | kg kg | |
|---------|----------------|-------|--------|------------|-----|-------------------|--------------------|----------------|-----------|--------------|------|-------|-------------|---------|--|
| 230B | 16A | 2050W | 12-24B | 20>1000 Ah | 3 | 70A | 45A | • | 300A | 420A | 200A | IP 21 | 47x32x27 cm | 20,5 kg | |

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. - Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00 Вс.: с 10:00 по 16:00

контакты:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

https://storgom.ua/product/pusko-zariadnoe-ustroistvo-gys-neostart-420.html

Другие товары: https://storgom.ua/pusko-zariadnye-ustroistva.html